

**Quick Installation Guide**  
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

## USB-C® Dual/Triple Display Docking Station



JCD543



JCD543P



JCD542

EN: Quick Installation Guide

DE: Kurzinstallationsanleitung

FR: Guide d'installation rapide

IT: Guida rapida all'installazione

ES: Guía de instalación rápida

PT: Guia de instalação rápida

SE: Snabbinstallationsguide

DK: Startvejledning

NO: Hurtiginstallasjonsveiledning

FI: Pika-asennusohje

HU: Gyors telepítési útmutató

RU: Руководство по быстрой установке

日本語: クイックインストールガイド

繁體中文: 快速安裝手冊

簡體中文: 快速安裝手冊

### Windows® - Driver Installation

- The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)

#### Manual Installation Steps

**Step 1**  
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from www.15create.com under 'Support > Downloads/Drivers', then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

#### Step 2

Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear. You can click on your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the j5create file.

If possible, open the j5create file as an administrator by right-clicking the j5create file and selecting "Run as administrator".

#### Step 3

Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create docking station. Now you are ready to use your j5create docking station!

#### Step 4 Display Settings

You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Settings" from the menu that appears.

### macOS® - Driver Installation

- Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed

#### Step 1

Make sure the j5create docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.15create.com under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your Mac's macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About This Mac®").

#### Step 2

Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver\_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an open book). The installation window will appear, continue through the steps within the window. During installation you will receive a "System Extension and allow" message "Magic Control Technology", navigate to System Preferences > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

#### Step 3

After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer. After you are able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB™ Display Driver" button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "message "Magic Control Technology", navigate to System Preferences > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

#### Step 4

Click on and then System Preferences and select the Sound and Speaker options here. You can select which device has sound output.

\* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver.dmg file that was downloaded from our website.

### System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with DisplayPort™ Alt mode
- Graphics card with DisplayPort™ Alt mode
- Available USB™ power delivery over USB-C® to support upstream charging

### Extended Monitor

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- GPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- GPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or plus
- RAM: 8 GB memory or higher
- A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

- After you upgrade your operating system, update your j5create product driver before using to avoid compatibility issues.
- When using a high-power consumption device, it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

### Deutsch

### Windows® - Treiberinstallation

- Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)

#### Schritt 1

Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.15create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

#### Schritt 2

Klicken Sie auf die "j5create"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie den Anweisungen. Sie können auch auf die Dockingstation klicken und auf (Mein) Computer > Downloads klicken und dann zum Starten der Installation j5usb3.0MultiAdapter wählen.) Um zum Ordner "Downloads" zu kommen, klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke Ihres Bildschirms, suchen Sie dann nach "Downloads" und öffnen Sie die Datei "j5create". Wenn möglich, öffnen Sie die Datei "j5create" als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "j5create" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.

#### Schritt 3

Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

#### Schritt 4 Display Settings

Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im erweiterten Menü "Einstellungen".

### macOS® - Treiberinstallation

- Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist

#### Schritt 1

Vergewissern Sie sich, dass die j5create-Dockingstation vom Mac® abgesteckt ist. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.15create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Modells oder beim Herunterladen dieses Modells haben, klicken Sie auf die Dockingstation "j5create" unter Support > Downloads/Drivers, dann suchen Sie nach dem Produkt und klicken Sie auf die Dockingstation "j5create".)

#### Schritt 2

Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver\_(Version).dmg" und doppelklicken Sie drauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg-Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kastens). Es erscheint ein Installationsfenster. Klicken Sie mit den Schritten innerhalb des Fensters fort. Während der Installation erhalten Sie die Meldung "System Extension Blockiert" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systeminstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemeine Einstellungen, klicken Sie innerhalb des Fensters fort, um zuzustimmen, und lassen Sie den Entwickler "Magic Control Technology" zu, kehren Sie dann zum Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

#### Schritt 3

Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzwerk (optional) an die Dockingstation an. Nach dem Neustart des Computers kann die Dockingstation an den Computer angeschlossen werden. Wenn auf Ihrem Mac® jedoch macOS® 11.0 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine USB™ DISPLAY DEVICE-Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB™-Display-Gerät" sollte sich automatisch öffnen. Falls sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB™ Display Driver". Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu Systeminstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemeine Einstellungen und lassen Sie "USB™-Anzeigegerät" zu. Ziehen Sie die Dockingstation vom Computer ab und schließen Sie sie wieder an. Sie werden aufgefordert, "DJTVirtualDisplayDriver" zuzulassen, stellen Sie sicher, dass dies über Systeminstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Bildschirmaufzeichnung aktiviert ist, ziehen Sie anschließend die Dockingstation ab und schließen Sie sie wieder an.

#### Schritt 4

Klicken Sie auf , und dann Systeminstellungen und wählen Sie Ton gefolgt von den Ausgabe-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonabgabe durch Anklicken wählen.

\* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver.dmg-Datei. Diese Datei ist unserer Website heruntergeladen haben.

### Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbare USB-C® DisplayPort™ Alt-Modus
- Unterstützung der Ausgabe von 4K-Auflösung durch die interne Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

### Erweitern Sie Monitorumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoeindergabe
- Prozessor: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
- Prozessor: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- Un processeur haut de gamme pour les multi-écrans et des performances optimales.

- Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt-Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Hochleistungsgerät verwenden, wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Das Netzteil für diese Dockingstation kann separat erworben werden (JUP2290) oder die Dockingstation und das Netzteil können zusammen erworben werden (JCD543P).

### Français

### Windows® - Installation du pilote

- Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play nécessite un accès à Internet)

#### Étapes manuelles d'installation

**Étape 1**  
Pour l'installation manuelle, vous voudrez garder la station d'accueil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de www.15create.com sous support > Téléchargements / Pilotes, puis rechercher le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

#### Étape 2

Cliquez sur le fichier « j5create » qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Windows® en haut à gauche de votre écran, puis recherchez les téléchargements, et ouvrez le fichier j5create).

#### Étape 3

Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Redémarrer“ pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez la station d'accueil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil j5create!

#### Étape 4 Paramètres d’Affichage

Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows®. Pour accéder aux paramètres d’affichage, cliquez à droite sur le fond d’écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

### macOS® - Installation du pilote

- Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.

#### Étape 1

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.15create.com sous Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur "A propos de ce Mac®").

#### Étape 2

Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver\_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier .pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué « Extension du Système Bloqué » pour « Magic Control Technology », naviguez vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général, cliquez sur le cadenas pour apporter des modifications, et permettez le développeur « Magic Control Technology », puis revérifiez à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminée.

#### Étape 3

Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez-la à l'ordinateur, puis procédez alors à utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11.0 ou plus tard, vous recevrez une Notification « Appareil d'affichage USB™ » en haut à droite, s'il vous plaît cliquez sur l'icône et sélectionnez « Autoriser ». L'application Appareil d'affichage USB™ devrait s'ouvrir automatiquement, si elle ne s'ouvre pas veuillez faire le lancement de l'application via launchpad ou le dock macOS® en bas. Cliquez sur le bouton « Appareil d'Affichage USB™ Actif » dans l'application. Vous serez invité à autoriser l'application. Cliquez sur « Autoriser » dans les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettez « Appareil d'Affichage USB™ ». Débranchez la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnectez-la, vous recevrez une invitation pour permettre « DJTVirtualDisplayDriver », vous recevrez votre message et vérifiez via les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Confidentialité > Enregistrement de l'écran, ensuite débranchez la station d'accueil, puis reconnectez-là. Vos écrans devraient être prêts à utiliser!

#### Étape 4

Andare su , puis Préférences de Système et sélectionnez les options de sortie du Son et du Haut-parleur. Ici, vous pouvez sélectionner quel appareil aura la sortie sonore

\* Pour des instructions plus détaillées, s'il vous plaît veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver.dmg qui a été téléchargé à partir de notre site Web.

### Configuration Recommandée

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou plus tard
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Porte USB-C® disponible avec le mode Alt DisplayPort™
- Carte graphique interne avec prise en charge 4K pour la sortie 4K
- Power Delivery USB™ disponible sur USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

### Moniteur Étendu

- Une lecture vidéo en plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memoria o superiore
- Due riproduttori video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memoria o superiore
- Un processore haut de gamme pour les multi-écrans et des performances optimales.

- Après avoir mis à jour votre système d'exploitation, mettez à jour votre produit j5create pour éviter les problèmes de compatibilité.
- Lors de l'utilisation d'un appareil à consommation d'énergie élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour des performances optimales.
- L'adaptateur de alimentation possono essere acquistati insieme e l'adattatore secteur peuvent être achete ensemble (JCD543P).

### Italiano

### Windows® - Installazione del driver

- Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)

#### Procedura di installazione manuale

Per l'installazione manuale, si consiglia di mantenere la docking station scollegata. È possibile scaricare il driver più recente da www.15create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver Windows®.

#### Passo 2

Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create).

#### Passo 3

Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavviare" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare la docking station j5create al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

#### Passo 4. Impostazioni di visualizzazione

È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazione schermo" dal menu che appare.

### macOS® - Installazione del driver

- NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino all'installazione completa del driver installato completamente o

#### Passo 1.

Assicurarsi che la docking station j5create sia scollegata dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.15create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero del modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® (vorà het vinden van uw macOS®-versie, klikk u op het Apple-pictogram linksboven, en klik vervolgens op "Over Deze Mac®").

#### Passo 2

Aprire Finder, quindi selezionare "Downloads", individuare e fare doppio clic sul file denominato "j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver\_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul file .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra. Durante l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifiche e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvio al termine dell'installazione.

#### Passo 3

Dopo il riavvio del computer, collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station, quindi collegare la docking al computer per poter utilizzare la docking station. Tuttavia, se il Mac® esegue macOS® 11.0 o versioni successive, riceverà una NOTIFICA "DISPLAY USB™" nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona e selezionare "Consentire". L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso. Fare clic sul tasto "Attiva driver display USB™" all'interno dell'applicazione. Viene richiesto di consentire l'applicazione, navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale e consentire "Display USB™". Scollegare la docking station dal computer. Si riceverà un messaggio di blocco "Dispositivo di visualizzazione USB™" e verrà richiesto di consentire "DJTVirtualDisplayDriver". Assicurarsi che sia selezionata tramite Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Registrazione schermo, quindi scollegare e ricollegare la docking station. Il display dovrebbe essere pronto per l'uso!

#### Passo 4

Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni Suono e Usata altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

\* Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file j5create\_USB\_Video\_Adapter\_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.

### Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o versione successiva
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modality DisplayPort™/Alt USB-C® DisplayPort™ disponibile
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream

### Monitor esteso

- Una riproduzione video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memoria o superiore
- Due riproduttori video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memoria o superiore
- Si consiglia un processore superiore per multidisplay e prestazioni ottimali.

- Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità.
- Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali.
- L'adattatore di alimentazione possono essere acquistati insieme e l'adattatore secteur peuvent être achete ensemble (JCD543P).

### Nederlands

### Windows® - Stuurprogramma installeren

- De driver wordt automatisch gedownload & geïnstalleerd op Windows® 10 apparaten wanneer het docking station is aangesloten op een computer. (Voer Plug & Play in internettoegang nodig)

#### Stappenplan handmatige installatie

**Stap 1**  
Voor handmatige installatie moet u het docking station losgekoppeld houden. U kunt de meest recente stuurprogramma downloaden via www.15create.com onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omlaag naar uw product in een lijst met knop Windows®-driver

#### Stap 2

Klik op het "j5create"-bestand dat linksboven of rechtsboven in uw webbrowser moet worden weergegeven om de installatie te starten. Volg vervolgens de instructies die worden weergegeven (u kunt mogelijk moeten naar uw map Downloads navigeren om het j5create-bestand te openen om de installatie te starten. Om naar de map "Downloads" te navigeren, klikt u op het Windows®-pictogram linksboven in het scherm, zoekt u naar "Downloads" en opent u het bestand "j5create". \* Open indien mogelijk het bestand "j5create" als administrator door met de rechtermuisknop op het bestand "j5create" te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren.

#### Stap 3

Nadat de eerste installatie is voltooid, klikt u op "opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat uw computer opnieuw is opgestart, sluit u het j5create docking station aan op de computer en sluit u vervolgens uw beeldscherm, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het j5create docking station. U bent nu klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

#### Stap 4. Weergave-instellingen

U kunt uw beeldscherm configureren en herschikken via de weergave-instellingen van Windows®. Voer toegang tot de weergave-instellingen klik met de rechtermuisknop op het bureaublad/de bureaubladachtergrond en selecteer u "weergave-instelling" in het menu dat verschijnt.

### macOS® - Stuurprogramma installeren

- Sluit de j5create USB™-beeldschermadapter NIET aan op de computer totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd.

#### Stap 1.

Zorg ervoor dat het j5create docking station is losgekopp



